



DICAS **Jetbest**®

>> DISWAY WASH <<

(efetuar limpeza de Caps e tubos de Caps)

- Ligue a impressora e aguarde terminar a inicialização e faça a máquina reconhecer a mídia
- Providencie meia seringa de 20cc de solvente
- No painel da Plotter pressione a tecla **FUNÇÃO**
- Com as setas **▲** localize o menu **MANUTENÇÃO**
- No painel pressione a tecla **ENTER**
- Com as setas **▲** localize o menu **ESTAÇÃO**
- No painel pressione a tecla **ENTER**
- Com as setas **▲** localize o menu **DISWAY WASH**
- No painel pressione a tecla **ENTER**
- Neste momento aparecerão algumas informações e pressione várias vezes a tecla **ENTER** até que as bombas comecem a trabalhar
- Vá jogando solvente nos **CAPS** até que fiquem quase sem tinta
- Ao completar o processo pressione a tecla **END** e espere as bombas pararem de trabalhar
- No painel pressione a tecla **END** até que volte aparecer no painel **LOCAL**

>> NOZZLE WASH <<

(efetuar limpeza das cabeças)

SEGUNDO PROCEDIMENTO

- No painel da Plotter pressione a tecla **FUNÇÃO**
- No painel pressione a tecla **ENTER**
- Com as setas **▲** localize o menu **MANUTENÇÃO**
- No painel pressione a tecla **ENTER**
- Com as setas **▲** localize o menu **ESTAÇÃO**
- No painel pressione a tecla **ENTER**
- Com as setas **▲** localize o menu **NOZZLE WASH**
- Pressione a tecla **ENTER**
- Aparecerá no Painel a informação **LIMPEZA DO WIPER** e o Wiper virá para frente
- Faça a limpeza do Wiper com cotonete embebido em Solvente e depois pressione **ENTER**
- O Wiper voltará à sua posição inicial e as bombas farão um breve movimento e irão parar em seguida
- Encha os Caps de solvente de forma que fiquem bem cheios
- Pressione a tecla **ENTER**
- A aparecerá no Painel a informação pedindo: Tempo **1Min**
- Pressione a tecla **ENTER**
- **Desligue a máquina.**

>> NOZZLE WASH <<
(efetuar limpeza das cabeças)

Faça este procedimento:

Pela manhã

No início da tarde

No final do expediente

Isto irá garantir a conservação das cabeças de impressão para que não sofram entupimentos enquanto a Plotter estiver parada.